

WALTER

Quality since 1919

Výr.č. 631020
Mod. WWS-MAL30W-Z01

CZ Aku pracovní svítilna 30 W



Použití v souladu s určením

Výrobek je určen výlučně pro soukromé použití v hobby a kutilské oblasti pro následující účely:

- Pro osvětlení vnitřních prostor;
- jako externí napájecí zdroj pro mobilní zařízení.

Každé další použití je výslovně vyloučeno a platí za použití v rozporu s určením.

Bezpečnostní upozornění

- Dejte pozor na to, aby se do vnitřku výrobku nedostala žádná kapalina.
- Pracovní svítilna je určena pouze pro použití v suchých vnitřních prostorách.
- Pracovní svítilna se během nabíjení a provozu zahřívá. Pracovní svítilnu vždy nabíjejte a provozujte v dobře větraném prostoru.
- Před přepravou nebo uskladněním nechte pracovní svítilnu zcela vychladnout.
- Během nabíjení pracovní svítilnu nepoužívejte. To vede k trvalému poškození baterie.
- Nemiřte pracovní svítilnou přímo do očí lidí nebo zvířat.
- Nemiřte pracovní svítilnou přímo na povrchy, které by se mohly teplem poškodit. Dodržujte doporučenou vzdálenost 1 metr od osvětlovaného objektu.
- Zabraňte pádu svítilny. Pokud je kryt prasklý, okamžitě výrobek zlikvidujte.
- Světelné zdroje v této pracovní svítelně nejsou vyměnitelné! Po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celou svítilnu.

Kontrola stavu akumulátoru

Indikátor úrovně nabití ukazuje

- Když je akumulátor plně nabitý,
- když je akumulátor z poloviny nabitý,
- když je akumulátor z poloviny nabitý,
- když je akumulátor téměř vybitý.

Nabití akumulátoru

POZOR!

Ujistěte se, že je pracovní svítilna během nabíjení vypnutá a že jsou odpojeny veškeré spotřebiče.

- Připojte zástrčku USB-C na nabíjecím kabelu do slotu na pracovním svítelně.
- Připojte zástrčku USB-A na nabíjecím kabelu k vhodné nabíječce (není součástí dodávky) a připojte nabíječku ke zdroji napájení.



Během nabíjení bliká modrý indikátor. Po úplném nabití se rozsvítí všechny 4 modré kontrolky.

Zapnutí / vypnutí pracovní svítilny

Následující světelné režimy lze zvolit stisknutím vypínače (několikrát):

- Stisknutí 1x = zapnuto silné hlavní světlo
- Stisknutí 2x = zapnuto středně jasné hlavní světlo
- Stisknutí 3x = zapnuto jedno boční světlo
- Stisknutí 4x = zapnuta dvě boční světla
- Stisknutí 5x = zapnuta všechna světla
- Stisknutí 6x / 1x stisknutí potom setrvání cca 8 sec. v režimu = vypnutí

Nabíjení zařízení UBS

POZOR!

Nepokoušejte se nabíjet pracovní svítilnu pomocí jejího vlastního výstupu USB.

- Připojte zástrčku USB-A nabíjecího kabelu (není součástí dodávky) do slotu na pracovní svítelně.
- Připojte druhý konec nabíjecího kabelu k nabíjenému koncovému zařízení.

Technické údaje

Model č.:	WWS-MAL30W-Z01
Zdroj světla:	20 W hlavní světlo (COB) a 10 W boční světla (SMD)
Jas:	700 - 2000 lm
Provozní / skladovací podmínky:	10 až +25 °C
Napětí baterie:	3,7 V 
Kapacita baterie:	4 400 mAh
Typ akumulátoru:	Lithium-iontový (Li-Ion) / dobíjecí
Doba nabíjení:	cca 5- 6 hodin
Výstup USB:	5 V  / 2,0 A (typ A)
Stojan:	magnetický + vnitřní závit pro stativ (5 mm)
Otáčení stojanu:	360° horizontálně / 180° vertikálně

Prohlášení o shodě

EU Prohlášení o shodě lze vyžádat na adrese, uvedené na druhé straně.