

WALTER

Quality since 1919

Art. 631020
Mod. WWS-MAL30W-Z01

HR Baterijska radna svjetiljka 30 W



Namjenska uporaba

Proizvod je namijenjen isključivo za privatne korisnike za potrebe hobija i projekata „uradi sam“, za sljedeće svrhe:

- za osvjetljenje u zatvorenom prostoru;
- kao vanjski izvor napajanja za mobilne uređaje.

Sve druge uporabe su izričito isključene i smatraju se uporabom koja nije u skladu s namjenom.

Sigurnosne napomene

- Pazite na to da tekućine ne dospiju u unutrašnjost radne svjetiljke.**
- Radna svjetiljka namijenjena je samo za uporabu u suhim zatvorenim prostorima.**
- Radna svjetiljka postaje topla tijekom punjenja i rada. Uvijek punite i upotrebljavajte radnu svjetiljku u dobro prozračenom području.**
- Ostavite radnu svjetiljku da se potpuno ohladi prije nego što je transportirate ili uskladištite.**
- Nemojte upotrebljavati radnu svjetiljku tijekom postupka punjenja. To uzrokuje trajno oštećenje baterije.**
- Ne usmjeravajte radnu svjetiljku izravno u oči ljudi ili životinja.**
- Ne usmjeravajte radnu svjetiljku izravno na površine koje toplina može oštetiti. Održavajte preporučeni razmak od 1 metra u odnosu na osvijetljeni predmet**
- Pazite da reflektor ne padne. Ako na kućištu postoje pukotine, odmah odložite proizvod u otpad.**
- Rasvjetna tijela za ovu radnu svjetiljku ne mogu se zamijeniti! Kad rasvjetno tijelo dosegne kraj svog vijeka trajanja, potrebno je zamijeniti cijelu svjetiljku.**

Provjera razine baterije

Prikaz razine napunjenosti pokazuje

- ako je baterija potpuno napunjena,
- ako je baterija napola napunjena,
- ako je baterija napola napunjena,
- ako je baterija gotovo prazna.

Punjenje baterije

OPREZ!

Uvjerite se da je radna svjetiljka isključena tijekom postupka punjenja i da su eventualna trošila odvojena.

- Povežite USB-C utikač na kabelu za punjenje s utičnim mjestom na radnoj svjetiljci.
- Povežite USB-A utikač na kabelu za punjenje s odgovarajućim punjačem (nije isporučen) i povežite punjač s izvorom napajanja.



Plavi indikator treperi tijekom postupka punjenja. Nakon potpunog punjenja svijetle sva 4 plava indikatora.

Uključivanje/isključivanje radne svjetiljke

(Višekratnim) pritiskanjem prekidača za uključivanje/isključivanje moguće je odabrati sljedeće načine osvjetljenja:

- 1x pritisak = uključivanje snažnog glavnog svjetla
- 2x pritisak = uključivanje srednje svijetlog glavnog svjetla
- 3x pritisak = uključivanje jednog bočnog svjetla
- 4x pritisak = uključivanje dva bočna svjetla
- 5x pritisak = uključivanje svih svjetala
- 6x pritisak / 1x pritisak nakon ostajanja u jednom načinu rada oko 8 sekundi = isključivanje

Punjenje USB uređaja

OPREZ!

Ne pokušavajte puniti radnu svjetiljku pomoću vlastitog USB izlaza.

- Povežite USB-A utikač na kabelu za punjenje (nije sadržan u opsegu isporuke) s utičnim mjestom na radnoj svjetiljci.
- Povežite drugi kraj kabela za punjenje s krajnjim uređajem koji je potrebno napuniti.

Tehnički podaci

Br. modela:	WWS-MAL30W-Z01
Izvor svjetlosti:	glavno svjetlo 20 W (COB) i bočna svjetla 10 W (SMD)
Svjetlina:	700 – 2000 lm
Uvjeti rada/skladištenja:	10 do +25 °C
Napon baterije:	3,7 V 
Kapacitet baterije:	4400 mAh
Vrsta baterije:	ioni litija (litij-ionska) / punjiva
Trajanje punjenja:	oko 5 – 6 sati
USB izlaz:	5 V  / 2,0 A (tip A)
Postolje:	magnetsko + unutarnji navoj za stativ (5 mm)
Rotacija postolja:	360° vodoravno / 180° okomito

Izjava o sukladnosti

EU izjava o sukladnosti može se zatražiti putem adrese servisa navedene na poleđini.