

WALTER

Quality since 1919

Št. izd. 631020
mod. WWS-MAL30W-Z01

SI Akum. delovna luč 30 W



Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen izključno zasebnim uporabnikom za hobi in domača opravila za naslednje namene:

- Za osvetlitev v notranjih prostorih;
- kot zunanje napajanje s tokom za mobilne naprave.

Vsaka drugačna uporaba je izrecno prepovedana in velja kot uporaba, ki ni predvidena.

Varnostni napotki

- Pazite, da nobena tekočina ne vdre v notranjost delovne luči.
- Delovna luč je namenjena samo za uporabo v suhih notranjih prostorih.
- Delovna lučka se med polnjenjem in delovanjem segreje. Delovno luč vedno polnite in uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
- Pred prevozom ali shranjevanjem delovne svetilke počakajte, da se popolnoma ohladi.
- Med polnjenjem ne uporabljajte delovne luči. To povzroči trajne poškodbe baterije.
- Delovne luči ne usmerjajte neposredno v oči ljudi ali živali.
- Delovne luči ne usmerjajte neposredno na površine, ki bi jih lahko toplota poškodovala. Od predmeta, ki ga želite osvetliti, vzdržujte priporočeno razdaljo 1 m.
- Ne dovolite, da spustite žaromet pade na tla. Če je ohišje razpokano, ga takoj odstranite med odpadke.
- Sijalk v tej delovni luči niso zamenljive! Po izteku življenjske dobe sijalke je treba zamenjati celotno svetilko.

Preverjanje ravni napolnjenosti akumulatorja

Prikaz stanja napolnjenosti kaže

- Če je akumulator polno napolnjen,
- Če je akumulator napolnjen do polovice,
- Če je akumulator napolnjen do polovice,
- Če je akumulator skoraj prazen.

Polnjenje akumulatorja

PREVIDNOST!

Prepričajte se, da je delovna luč med polnjenjem ugasnjena in da so vsi potrošni materiali odklopljeni.

- Vtič USB-C na polnilnem kablu povežite z vtičnim mestom na delovni luči.
- Vtič USB-A na polnilnem kablu priključite na ustrezen polnilnik (ni priložen) in polnilnik priključite na električno omrežje.

i Med polnjenjem utripa modra signalna lučka. Ko je akumulator napolnjen do konca, svetijo vse 4 modre signalne lučke.

Vklop/izklop delovne luči

Z (večkratnim) pritiskom stikala vklop/izklop lahko izberete naslednje načine osvetljevanja:

- pritisnite 1 krat = vklop močne glavne luči
- pritisnite 2 krat = vklop srednje svetle glavne luči
- pritisnite 3 krat = vklop stranske luči
- pritisnite 4 krat = vklop dveh stranskih luči
- pritisnite 5 krat = vklop vseh luči
- pritisk 6 krat / pritisnite 1 krat in nato pribl 8 sekund ostanite v enem načinu = izklop

Polnjenje UBS naprav

PREVIDNOST!

Delovne svetilke ne poskušajte polniti z njenim lastnim izhodom USB.

- Vtič USB A na polnilnem kablu (ni priložen) povežite z vtičnim mestom na delovni luči.
- Drugi konec napajalnega kabla povežite z končno napravo, ki jo želite polniti.

Tehnični podatki

Št. modela:	WWS-MAL30W-Z01
Vir svetlobe	20 W glavna luč (COB) in 10 W stranske luči (SMD)
Svetlost:	700-2000 lm
Pogoji uporabe/shranjevanja:	10 do +25 °C
Napetost akumulatorja:	3,7 V 
Zmogljivost akumulatorja:	4400 mAh
Vrsta akumulatorja:	Litij-ionski akumulator (Li-ion) / polnilni:
Trajanje polnjenja:	pribl. 5-6 ur
Izhod USB:	5 V  / 2,0 A (tip A)
Podstavek:	magnetni + notranji navoj za stativ (5 mm)
Sukanje podstavka:	360° vodoravno / 180° navpično

Izjava o skladnosti

Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslovu servisa ki je naveden na drugi strani.